

FEQ215特性:

- 45mm电位器推子
- 反馈定位系统
- 增益可切换开关(6dB/12dB)
- 40Hz低切按键
- EQ/旁通选择
- XLR
- 功能指示灯
- 2 × 15段 2/3 频段



FEQ215 (反馈指示均衡器)

FEQ231 特性:

- 30mm电位器推子
- 反馈定位系统
- 增益可切换开关(6dB/12dB)
- 40Hz低切按键
- EQ/旁通选择
- XLR
- 功能指示灯
- 2 × 31段 1/3 频段



FEQ231 (反馈指示均衡器)

主要技术参数

型号	FEQ 215	型号	FEQ 231
频响	20Hz-20KHz ± 1.0dB	频响	20Hz-20KHz ± 1.0dB
总谐波失真	0.005% 20Hz-20KHz	总谐波失真	0.005% 20Hz-20KHz
输入阻抗	平衡 20KΩ	输入阻抗	平衡 20KΩ
输出阻抗	330Ω	输出阻抗	330Ω
最大输入电平	+21dBu(8 VRMS)	最大输入电平	+21dBu(8 VRMS)
最大输出电平	+21dBu(8 VRMS)	最大输出电平	+21dBu(8 VRMS)
正常输入电平	0dBu(1 VRMS)	正常输入电平	0dBu(1 VRMS)
正常输出电平	0dBu(1 VRMS)	正常输出电平	0dBu(1 VRMS)
输入动态余量	21dB(正常)	输入动态余量	21dB(正常)
输出动态余量	21dB	输出动态余量	21dB
输出噪音	EQ in all flat:-98dBv EQ in bypass:100dBv	输出噪音	EQ in all flat:-98dBv EQ in bypass:100dBv
均衡频点控制	15 band(2/3 octave)	均衡频点控制	15 band(2/3 octave)
滤波频点	25,40,63,100,160,250, 400,630,1K,1.6K,2.5K, 4K,6.3K,10K,16KHz	滤波频点	20,25,31.5,40,50,63,80,100,125,160,200,250,315, 400,500,630,800,1K,1.25K,1.6K,2K,2.5K,3.15K,4K,5K, 6.3K,8K,10K,12.5K,16K,200KHz
变量范围	± 15dB	变量范围	± 15dB
电源	40Hz AC115V/230V 50-60Hz	电源	40Hz AC115V/230V 50-60Hz
功耗	20W	功耗	30W
产品尺寸(W × D × H)	483 × 260 × 88mm	产品尺寸(W × D × H)	482 × 260 × 88mm
净重/毛重	4.3/5.5kg	净重/毛重	5.5/6.5kg